

Combinés FULL-X étanche

102 ou 106 dB(A)
LED ou Xénon



APPLICATIONS

Ces combinés FULL-X sont totalement modulables. Ils se composent de 2, 3 ou 4 bases physiquement connectées. Chaque base peut accueillir au choix :

- Feu LED **Solista Maxi**
- Feu XENON **Solex**
- Sirène **Roshni compacte**
- Sirène **Roshni compacte Maxi**
- Combiné LED Roshni **Solista Maxi**

Les combinés FULL-X permettent un nombre incroyable de combinaisons de signaux sonores et visuels qui répondent à votre besoin d'alarme locale. Spécifiques pour les environnements industriels légers et en extérieur.

AVANTAGES

- Rapport qualité / prix
- Modularité totale
- Consommation électrique réduite
- Installation simple

FULL-X	Ensemble de 2, 3 ou 4 bases connectées ensemble mécaniquement. La connection mécanique permet le passage de câble électrique.
MATIERE	Base en ABS
ENTREE ET CABLAGE	Deux entrées pré-perçées diamètre 20mm. Une ou deux des entrées seront équipées du passage de câble
DIMENSIONS	Diamètre 93 mm. Hauteur : 48 mm sans son diffuseur et 83 mm avec diffuseur
DIFFUSEURS COMPATIBLES	
DIFFUSEUR VISUEL SOLISTA MAXI	Feu LED. Tension 9-60 Vcc. Trois puissances sélectionnables de 0,5, 1 ou 3 cd. Trois modes sélectionnables entre flash simple, flash double ou continu. Consommation de 3 à 21 mA selon mode choisi. Couleurs disponibles : Rouge, orange, bleue, verte et blanche
DIFFUSEUR VISUEL SOLEX	Feu Xénon. Tension 9-60 Vcc. Trois puissances au choix : 3 cd, 10 cd ou 15 cd. Consommation 40mA (3cd), 88 mA (10cd) ou 240 mA (15cd) @24Vcc Couleurs disponibles : Rouge, orange, bleue, verte ou blanche
DIFFUSEUR SONORE ROSHNI Compacte	Sirène électronique. Puissance 102 dB(A) max. 32 Sons dont le son AFNOR. Tension 18-28 Vcc. Consommation 12 mA Activation de 2 sons par + commun
DIFFUSEUR SONORE ROSHNI MAXI Compacte	Sirène électronique. Puissance 106 dB(A) max. 32 Sons dont le son AFNOR. Tension 18-28 Vcc. Consommation 40 mA Activation de 2 sons par + commun
DIFFUSEUR SONORE & VISUEL ROSHNI SOLISTA MAXI	Roshni Solista Maxi : Puissance sonore 106 dB(A) max. 32 sons dont le son AFNOR. Puissance supérieure à 0,5 cd. LED clignotante à 1 Hz. Couleur flash rouge. Tension 18-28 Vcc. Consommation 43 mA.

Code Produit

FULL-X-2R	Ensemble de deux bases connectées de couleur rouge
FULL-X-3R	Ensemble de trois bases connectées de couleur rouge
FULL-X-4R	Ensemble de quatre bases connectées de couleur rouge
FULL-X-2W	Ensemble de deux bases connectées de couleur blanche
FULL-X-3W	Ensemble de trois bases connectées de couleur blanche
FULL-X-4W	Ensemble de quatre bases connectées de couleur blanche

