

Colonne à Feu LED

SOLISTA & SOLISTA MAXI

Trois Modes

Trois Puissances



APPLICATIONS

Cette colonne est structurée autour de bases doubles, triples et quadruples avec des diffuseurs lumineux à LED étanche SOLISTA & SOLISTA MAXI. Elle permet une signalisation lumineuse complète. Cette colonne est conçue pour vos alarmes de type :

- Feu vert de bon fonctionnement
- Feu orange de défaut
- Feu rouge d'alarme

AVANTAGES

- Accepte les tensions de 9 à 60 Vcc
- Consommation électrique très faible
- **3 modes lumineux** : Flash, double flash et fixe sélectionnables en interne
- **3 puissances** sélectionnables de 0,5 à 3 cd
- Tête verrouillable sur sa base
- Étanchéité pour une installation en extérieur (IP65)

PUISSANCE LUMINEUSE	SOLISTA MAXI : Trois puissances réglables en interne de 0,5 cd, 1 cd ou 3 cd
FONCTIONNEMENT	SOLISTA MAXI : Trois modes réglables en interne : Flash 1 Hz, double flash ou fixe
CONSOMMATION	SOLISTA MAXI : 3 mA (0,5 cd), 5 mA (1 cd) ou 15 mA (3 cd)
TEMPERATURE D'UTILISATION	-10°C à +55°C
ALIMENTATION	9 à 60 Vcc
MATIERE	Base en ABS et verrine polycarbonate. Corps blanc en standard ou rouge (option)
ENTREE ET CABLAGE	Base longue IP65 : 2 entrées pré-perçées en 20mm. Base courte IP21 : A l'arrière de la base
POIDS	0,120 kg (base longue IP65) ou 0,100 kg (Base courte IP21)
COULEUR DE LED	Rouge, Orange, Bleue, Verte ou Claire
COULEURS DE VERRINE	Claire en standard ou Rouge
BORNIER	4 bornes : IN+, OUT+, IN- et OUT- / Fil max 2,5 mm ²
DIMENSIONS	Diamètre 93 mm. Hauteur : 83 mm avec base longue et 53 mm avec base courte
OPTIONS	Base longue avec transformateur 240 Vca vers 24 Vcc. Couleur blanche en standard. Rouge en option. Base double ou triple, blanche en standard. Rouge en option
COMMUTATEUR (DIP switch)	Mode flash = 1 & 2 sur ON. Double flash = 1 sur OFF et 2 sur ON. Fixe = 1 & 2 sur OFF. Puissance 0,5 cd = 3 & 4 sur ON. 1 cd = 3 sur OFF et 4 sur ON. 3 cd = 3 & 4 sur OFF

Référence	Désignation
SML_C_RR_LR	Feu SOLISTA MAXI LED_9-60Vcc_LED rouge / Verrine rouge_Corps rouge
SML_C_RC_LB	Feu SOLISTA MAXI LED_9-60Vcc_LED rouge / Verrine claire_Corps blanc
SML_C_RC_LR	Feu SOLISTA MAXI LED_9-60Vcc_LED rouge / Verrine claire_Corps rouge
SML_C_GC_LB	Feu SOLISTA MAXI LED_9-60Vcc_LED Verte / Verrine claire_Corps blanc
SML_C_AC_LB	Feu SOLISTA MAXI LED_9-60Vcc_LED Orange / Verrine claire_Corps blanc
SML_C_BC_LB	Feu SOLISTA MAXI LED_9-60Vcc_LED Bleue / Verrine claire_Corps blanc

Autres couleurs et bases, nous contacter

FULL-X-2R	Ensemble de deux bases connectées de couleur rouge
FULL-X-3R	Ensemble de trois bases connectées de couleur rouge
FULL-X-4R	Ensemble de quatre bases connectées de couleur rouge
FULL-X-2W	Ensemble de deux bases connectées de couleur blanche
FULL-X-3W	Ensemble de trois bases connectées de couleur blanche
FULL-X-4W	Ensemble de quatre bases connectées de couleur blanche

